

SH 80 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073049

Der Wandspeicher SH 80 S electronic bringt hohen Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Er kann sowohl als offenes System für eine oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung. Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 80 Litern

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 82 °C

LED-Bedienfeld

Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich

Elektronische Wärmeinhaltsanzeige

Für offene und geschlossene Betriebsweise



Typ	SH 30 S	SH 50 S	SH 80 S
Bestell-Nr.	073047	073048	073049
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Breite	410 mm	510 mm	510 mm
Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	B	C	C
Gewicht	23,1 kg	28 kg	38 kg



Typ	SH 100 S	SH 120 S	SH 150 S
Bestell-Nr.	073050	073051	073052
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Breite	510 mm	510 mm	510 mm
Höhe	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	510 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,86 kWh	0,99 kWh	1,1 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Gewicht	40,8 kg	45,5 kg	53,3 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.